Kiosk 模式
使用 Kiosk 模式，你可以将设备的功能限制为单个应用或多个应用。选择单应用还是多应用 Kiosk
模式取决于你的业务目标。

在单应用 Kiosk 模式
下，设备配置为仅使用单个应用，并且不允许最终用户访问设备上的其他应用。他们也无法退出该应用，从而
使其成为该特定应用的专用设备。要启用此模式，请在 应用管理 部分中指定一个应用，并将 安装类型 设置为 Kiosk。

在多应用 Kiosk 模式
下，设备可以访问多个应用。最终用户可以通过自定义启动器在多个应用之间导航。要启用此模式，请开启
Kiosk 自定义启动器 选项。

启用 Kiosk 模式后，你还可以配置最终用户是否可以访问某些系统功能，例如系统设置和状态栏。

Kiosk 自定义启动器

是否启用 Kiosk 自定义启动器。这会将主屏幕替换为启动器，将设备锁定为通过 应用管理设置安装的应用。应用按字母顺序显示在单个页面上。

电源按钮操作

设置 Kiosk 模式下的设备在用户按住（长按）电源按钮时的行为。

可用（默认） ：当用户长按 Kiosk 模式下设备的电源按钮时，会显示电源菜单（例如关机、重启）。

已阻止 ：当用户长按 Kiosk
模式下设备的电源按钮时，不会显示电源菜单（例如关机、重启）。注意：这可能会阻止用户关闭设备。

系统错误警告

指定在 Kiosk
模式下是否阻止崩溃或无响应应用的系统错误对话框。阻止后，系统将强制停止该应用，就像用户在界面上选
择 “关闭应用 ”选项一样。

已阻止（默认） ：所有系统错误对话框，例如崩溃和应用无响应（ ANR
）都会被阻止。阻止后，系统会强制停止该应用，就像用户从界面关闭应用一样。

已启用 ：会显示所有系统错误对话框，例如崩溃和应用无响应（ ANR）。

系统导航

指定 Kiosk 模式下启用哪些导航功能（例如主屏幕、概览按钮）。

已禁用（默认） ：无法访问主屏幕和概览按钮。

仅主屏幕 ：仅启用主屏幕按钮。

已启用 ：启用主屏幕和概览按钮。

状态栏

指定在 Kiosk 模式下是否禁用系统信息和通知。

已禁用（默认） ：在 Kiosk 模式下禁用系统信息和通知。

仅系统 ：状态栏上仅显示系统信息。

已启用 ：在 Kiosk 模式下，状态栏上会显示系统信息和通知。注意：要使此政策生效，必须使用
kioskCustomization.systemNavigation 启用设备的主屏幕按钮。

设备设置

指定在 Kiosk 模式下是否允许使用设置应用。

允许（默认） ：在 Kiosk 模式下允许访问设置应用。

已阻止 ：在 Kiosk 模式下不允许访问设置应用。

Revision #6
Created 2026-11-10 15:18:51 UTC by Admin Updated 2026-11-12 09:58:30 UTC by Admin