خريطة الموقع في لوحة التحكم

توفر خريطة الموقع في لوحة التحكم عرضاً شاملاً لأحدث موقع معروف للأجهزة التي ترسل بيانات الموقع. افتحها من **لوحة التحكم** لمراجعة عدة أجهزة على خريطة Google نفسها.

المتطلبات الأساسية

الا يظهر الجهاز على هذه الخريطة إلا عندما يكون الإبلاغ عن الموقع ممكّناً في السياسة المعيّنة له. لتمكينه، افتح السياسة وشغّل **الموقع والأسيجة الجغرافية ← الإبلاغ عن الموقع**. لمزيد من التفاصيل، راجع **الموقع والأسيجة الجغرافية**.

> على الأجهزة غير المُدارة بالكامل، قد تظل بيانات الموقع تعتمد على امتلاك تطبيق Cerberus Enterprise لأذونات الموقع المطلوبة وعلى تفعيل خدمات الموقع على الجهاز.

> الا تشارك الأجهزة الشخصية (تسجيل المستخدم) موقعها إلا عندما يكون خيار **الموقع والأسيجة الجغرافية على الأجهزة الشخصية** مفعّلاً في سياسة Apple الخاصة بها ويسمح المستخدم بالموقع لتطبيق Cerberus Enterprise. وبخلاف ذلك، لا تجمع Cerberus مواقعها، ولا يتوفر التتبع المباشر لها.

> للحصول على السجل الخاص بكل جهاز وانتقالات الأسيجة الجغرافية المتاحة في محرر الجهاز، راجع **خريطة الموقع**.

> يُحفظ سجل المواقع لمدة **90 يوماً** وتُحذف المواقع الأقدم تلقائياً كل ليلة. ويُحفظ دائماً آخر موقع لكل جهاز مسجّل، لذا تظل الأجهزة التي لم تُبلغ عن موقعها منذ مدة طويلة معروضة على الخريطة.

حالة التحميل وعدم وجود بيانات

- أثناء تحميل بيانات الموقع، تعرض الخريطة طبقة تحميل.

- إذا لم تتوفر بيانات موقع لأي جهاز حاليًا، تعرض الصفحة رسالة **لا تتوفر بيانات موقع**.

العلامات والمجموعات

يُعرض كل جهاز تتوفر له بيانات موقع كعلامة. وعندما تكون أجهزة كثيرة قريبة من بعضها، تُجمَّع العلامات تلقائيًا للحفاظ على وضوح الخريطة.

تُبرز الأجهزة التي تخضع حاليًا للتتبع المباشر بعلامة متحركة ليسهل رصدها على الخريطة.

أدوات التحكم في الخريطة

عندما تحتوي الخريطة على مواقع الأجهزة، تعرض Cerberus Enterprise أزرار إجراءات في الزاوية العلوية اليمنى من الخريطة.

- **الموقع الحالي**: يستخدم موقع المتصفح لنقل الخريطة إلى موضعك الحالي ومدى منطقة الدقة المُبلَّغ عنها.
- **إعادة توسيط الخريطة**: يلائم الخريطة مجددًا حول علامات الأجهزة المعروضة حاليًا.
- **متتبَّع** شارة التتبع المباشر: تظهر عندما يكون جهاز واحد أو أكثر قيد التتبع المباشر وتوضح عدد الأجهزة النشطة حاليًا.
- **إيقاف كل التتبع المباشر**: يوقف زر الأيقونة داخل شارة التتبع المباشر التتبع المباشر لجميع الأجهزة المتتبَّعة حاليًا بعد التأكيد.

تفاصيل العلامة

يؤدي النقر على علامة إلى فتح نافذة معلومات تتضمن:

- طراز الجهاز ومعرّفه الداخلي: **الطراز** و**المعرّف**.
- الطابع الزمني لآخر موقع تم الإبلاغ عنه.
- **الدقة** المُبلَّغ عنها بالأمتار.
- **السرعة** المُبلَّغ عنها، عند توفرها.
- **الاتجاه** المُبلَّغ عنه، عند توفره.

معرّف الجهاز في نافذة المعلومات هو رابط يفتح صفحة **نظرة عامة على الجهاز**.

إجراءات نافذة المعلومات

تتضمن كل نافذة معلومات أيضاً أزرار إجراءات للجهاز المحدد.

- **رابط الجهاز**: يفتح اسم الجهاز ومعرّفه أعلى نافذة المعلومات صفحة نظرة عامة على الجهاز المطابقة.
- **تكبير**: يوسّط الخريطة على الجهاز المحدد ويالئم دائرة الدقة المُبلَّغ عنها حوله بشكل أقرب.
- **مباشر**: يبدأ التتبع المباشر لذلك الجهاز. وإذا كان التتبع المباشر نشطاً بالفعل، يوقفه الزر نفسه بعد التأكيد.
- **التتبع المباشر نشط**: عند ظهوره، يشير سطر الحالة هذا إلى أن الجهاز المحدد قيد التتبع في الوقت الفعلي بالفعل.

دائرة الدقة

عند تحديد عالمة، تعرض الخريطة دائرة دقة حول الموقع. ويتطابق نصف قطر الدائرة مع الدقة المُبلَّغ عنها.

سلوك التتبع المباشر

يؤدي بدء التتبع المباشر من نافذة معلومات إلى إرسال طلب تتبع في الوقت الفعلي إلى ذلك الجهاز. ثم تحدّث Cerberus Enterprise الخريطة تلقائياً ما دامت الجلسة نشطة.

- تستمر كل جلسة تتبع مباشر لمدة تصل إلى **15 دقيقة**.
- أثناء نشاط التتبع المباشر، تعرض أجهزة Android إشعاراً وتعرض أجهزة iPhone وiPad مؤشر الموقع.
- يمكن إيقاف التتبع المباشر إما من نافذة معلومات الجهاز المحدد أو من زر **إيقاف كل التتبع المباشر** العام على الخريطة.
- على **iPhone وiPad**، يعمل التتبع المباشر عبر تطبيق Cerberus Enterprise، مع ضبط الوصول إلى الموقع على **دائماً**. ويوظف الطلب عادةً التطبيق حتى عندما ال يكون مفتوحاً، ثم يرسل التطبيق المواقع طوال الجلسة. والي ضمن iOS هذه الطلبات: فقد يؤخرها أو ال يسلمها، على سبيل المثال في وضع الطاقة المنخفضة أو دون اتصال بالشبكة. وإذا لم يصل أي موقع خالل دقيقتين، تلغي لوحة التحكم الطلب: اطلب من المستخدم فتح التطبيق مرة واحدة، ثم أعد المحاولة.

Revision #20
Created 2026-06-24 08:05:36 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:53:08 UTC by Admin