

Regras de aplicação de política

Se um dispositivo ou perfil de trabalho deixar de cumprir qualquer uma das configurações de política listadas abaixo, o Android Device Policy bloqueará imediatamente o uso do dispositivo ou perfil de trabalho por padrão:

- **Requisitos de senha**
- **Política de criptografia**
- **Keyguard desativado**
- **Métodos de entrada permitidos**
- **Serviços de acessibilidade permitidos**

Se o dispositivo ou perfil de trabalho permanecer em não conformidade após 10 dias, o Android Device Policy fará a restauração de fábrica do dispositivo ou excluirá o perfil de trabalho.

Nesta seção, você pode substituir as regras de aplicação de conformidade padrão ou adicionar novas.

Regras

Lista de regras que definem o comportamento quando uma política específica não pode ser aplicada a um dispositivo.

Use **Adicionar regra** para criar uma nova regra. Cada cartão de regra pode ser removido usando a ação de excluir.

Nome da configuração

A política de nível superior a ser aplicada. Por exemplo, **Aplicativos** ou **Requisitos de senha**.

Obrigatório. O valor deve corresponder a um nome de política de nível superior compatível; caso contrário, o campo será marcado como inválido.

Bloquear após dias

Número de dias em que a política está em não conformidade antes que o dispositivo ou perfil de trabalho seja bloqueado. Para bloquear o acesso imediatamente, defina como 0. **Bloquear após dias** deve ser menor que **Limpar após dias**. Aplicável apenas a dispositivos de propriedade da empresa.

Intervalo permitido: 0-300.

Escopo do bloqueio

Especifica o escopo da ação de bloqueio. Aplicável apenas a dispositivos de propriedade da empresa.

Padrão (nova regra): **Perfil de trabalho**.

Perfil de trabalho: A ação de bloqueio é aplicada apenas aos aplicativos no perfil de trabalho. Os aplicativos no perfil pessoal não são afetados.

Dispositivo inteiro: A ação de bloqueio é aplicada a todo o dispositivo, incluindo os aplicativos no perfil pessoal.

Limpar após dias

Número de dias em que a política está em não conformidade antes que o dispositivo ou perfil de trabalho seja limpo.

Limpar após dias deve ser maior que **Bloquear após dias**. Aplicável apenas a dispositivos de propriedade da empresa.

Obrigatório. Padrão (nova regra): **1**.

Intervalo permitido: 1-300.

Preservar a proteção de restauração de fábrica

Se os dados de proteção de restauração de fábrica serão preservados no dispositivo. Esta configuração não se aplica a perfis de trabalho.

Padrão (nova regra): ativado.

Revision #10

Created 2026-06-24 08:10:04 UTC by Admin

Updated 2026-07-07 10:57:01 UTC by Admin