

Regras de aplicação de políticas

Se um dispositivo ou perfil de trabalho não estiver em conformidade com qualquer uma das configurações de política listadas abaixo, o Android Device Policy bloqueia automaticamente o uso do dispositivo ou perfil de trabalho por padrão:

- **Requisitos de senha**
- **Política de criptografia**
- **Tela de bloqueio desativada**
- **Métodos de entrada permitidos**
- **Serviços de acessibilidade permitidos**

Se o dispositivo ou perfil de trabalho permanecerem não conformes após 10 dias, a Política de Dispositivo Android redefinirá o dispositivo para as configurações de fábrica ou excluirá o perfil de trabalho.

Nesta seção, você pode substituir as regras de aplicação de conformidade padrão ou adicionar novas regras.

Regras

Lista de regras que definem o comportamento quando uma política específica não pode ser aplicada a um dispositivo.

Use **Adicionar regra** para criar uma nova regra. Cada bloco de regra pode ser removido usando a ação de exclusão.

Nome da configuração

A política de nível superior a ser aplicada. Por exemplo, **Aplicativos** ou **Requisitos de senha**.

Obrigatório. O valor deve corresponder a um nome de política de nível superior suportado; caso contrário, o campo será marcado como inválido.

Bloquear após X dias

Número de dias em que a política não está em conformidade antes que o dispositivo ou perfil de trabalho seja bloqueado. Para bloquear o acesso imediatamente, defina como 0. **Bloquear após X dias** deve ser menor que **Apagar após X dias**. Aplicável apenas a dispositivos de propriedade da empresa.

Intervalo permitido: 0–300.

Escopo de bloco

Define o escopo da ação do bloco. Aplicável apenas a dispositivos de propriedade da empresa.

Padrão (nova regra): **Perfil de trabalho**.

Perfil de trabalho: A ação de bloqueio é aplicada apenas aos aplicativos no perfil de trabalho. Os aplicativos no perfil pessoal não são afetados.

Dispositivo inteiro: A ação de bloqueio é aplicada a todo o dispositivo, incluindo os aplicativos no perfil pessoal.

Apagar após dias

Número de dias em que a política está em não conformidade antes que o dispositivo ou o perfil de trabalho sejam apagados.

Apagar após dias deve ser maior que **Bloquear após dias**. Aplicável apenas a dispositivos de propriedade da empresa.

Obrigatório. Padrão (nova regra): **1**.

Intervalo permitido: 1-300.

Mantenha a proteção de fábrica

Se os dados de proteção contra redefinição de fábrica são mantidos no dispositivo. Esta configuração não se aplica a perfis de trabalho.

Padrão (nova regra): ativado.

Revision #36

Created 2025-12-17 09:34:37 UTC by Admin

Updated 2026-04-22 15:52:46 UTC by Admin