Mode kiosque

Avec le mode kiosque, vous pouvez limiter les fonctionnalités d'un appareil à une seule application ou à plusieurs applications. Le choix entre le mode kiosque mono-application et multi-application dépend de vos objectifs professionnels.

En **mode kiosque mono-application**, un appareil est configuré pour une seule application et ne permet pas aux utilisateurs finaux d'accéder aux autres applications de l'appareil. Ils ne peuvent pas non plus quitter l'application, ce qui en fait un appareil dédié à cette application spécifique.

Pour activer ce mode, spécifiez une application dans la section **Gestion des applications** avec le **Type d'installation** défini sur **Kiosque**.

En **mode kiosque multi-application**, les appareils peuvent accéder à plusieurs applications. Les utilisateurs finaux peuvent naviguer entre plusieurs applications via un lanceur personnalisé. Pour activer ce mode, activez l'option **Lanceur personnalisé de kiosque**.

Lorsque le mode kiosque est activé, vous pouvez également configurer si les utilisateurs finaux peuvent accéder à certaines fonctions système, telles que les paramètres système et la barre d'état.

Lanceur personnalisé de kiosque

Indique si le lanceur personnalisé de kiosque est activé. Il remplace l'écran d'accueil par un lanceur qui verrouille l'appareil sur les applications installées via le paramètre **Gestion des applications**. Les applications s'affichent sur une seule page par ordre alphabétique.

Actions du bouton d'alimentation

Définit le comportement d'un appareil en mode kiosque lorsqu'un utilisateur maintient enfoncé le bouton d'alimentation.

> **Disponible (par défaut)** : le menu d'alimentation (par exemple Éteindre, Redémarrer) s'affiche lorsqu'un utilisateur maintient enfoncé le bouton d'alimentation d'un appareil en mode kiosque.
>
> **Bloqué** : le menu d'alimentation (par exemple Éteindre, Redémarrer) ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur maintient enfoncé le bouton d'alimentation d'un appareil en mode kiosque. Remarque : cela peut empêcher les utilisateurs d'éteindre l'appareil.

Avertissements d'erreur système

Spécifie si les boîtes de dialogue d'erreur système pour les applications plantées ou ne répondant pas sont bloquées en mode kiosque. Lorsqu'elles sont bloquées, le système force l'arrêt de l'application comme si l'utilisateur choisissait l'option « fermer l'application » dans l'interface.

Bloqué (par défaut) : toutes les boîtes de dialogue d'erreur système, telles que les plantages et les applications ne répondant pas (ANR), sont bloquées. Lorsqu'elles sont bloquées, le système force l'arrêt de l'application comme si l'utilisateur fermait l'application depuis l'interface.

Activé : toutes les boîtes de dialogue d'erreur système, telles que les plantages et les applications ne répondant pas (ANR), sont affichées.

Navigation système

Spécifie quelles fonctions de navigation sont activées (par exemple les boutons Accueil et Aperçu) en mode kiosque.

Désactivé (par défaut) : les boutons Accueil et Aperçu ne sont pas accessibles.

Accueil uniquement : seul le bouton Accueil est activé.

Activé : les boutons Accueil et Aperçu sont activés.

Barre d'état

Spécifie si les informations système et les notifications sont désactivées en mode kiosque.

Désactivé (par défaut) : les informations système et les notifications sont désactivées en mode kiosque.

Système uniquement : seules les informations système sont affichées dans la barre d'état.

Activé : les informations système et les notifications sont affichées dans la barre d'état en mode kiosque. Remarque : pour que cette stratégie prenne effet, le bouton Accueil de l'appareil doit être activé via kioskCustomization.systemNavigation.

Paramètres de l'appareil

Spécifie si l'application Paramètres est autorisée en mode kiosque.

Autorisé (par défaut) : l'accès à l'application Paramètres est autorisé en mode kiosque.

Bloqué : l'accès à l'application Paramètres n'est pas autorisé en mode kiosque.

Revision #55
Created 2025-12-17 09:33:40 UTC by Admin
Updated 2026-11-12 09:55:18 UTC by Admin