

????????????, ??????????????  
????????? ? ?????????????????? ???  
????????? ? ?????????? ??????

Настройка устройства, принадлежащего компании, с **рабочим профилем** позволяет использовать устройство как для работы, так и для личных нужд. На устройствах, принадлежащих компании, с рабочими профилями:

- Большинство политик управления приложениями, данными и другими аспектами применяются только к рабочему профилю.
- Личные профили сотрудников остаются приватными. Однако, организации могут применять определенные политики, действующие на всем устройстве, а также политики использования личных функций.
- Организации могут использовать *область действия блокировки* для применения мер обеспечения соответствия ко всему устройству или только к его рабочему профилю.
- Отмена регистрации устройства и выполнение команд для устройства применяются ко всему устройству.

Для настройки корпоративного устройства с рабочим профилем используйте один из следующих методов настройки (убедитесь, что у [токена регистрации](#) установлен параметр **Личное использование** в значении **Разрешено**):

????? ?????????????? QR-????

Версия Android
8.0+

На новом или сброшенном к заводским настройкам устройстве пользователь (обычно администратор IT-отдела) шесть раз нажимает в одном и том же месте. Это заставляет устройство предложить пользователю отсканировать QR-код.

